

STROMERZEUGER SEB 7500WD-AVR

Symbolfoto



mit HONDA-Motor GX390 und AVR-Regelung

Artikelnummer: **53196**

EAN Code: **9004853531965**



TECHNISCHE FAKTEN

- Original Honda Viertakt Benzinmotor luftgekühlt
- AVR-Regelung für empfindliche Verbraucher serienmäßig
- Mit Honda EasyStart Handstartsystem bzw. je nach Modell mit Elektrostart System und wartungsfreier Startbatterie
- Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast
- Abschaltautomatik bei Ölmenge bzw. niedrigem Öldruck

PRODUKT HIGHLIGHTS

BASIC - Benzin - offenen Bauweise - 400/230 Volt

Anspruchsvoller Einsatz? Induktive Stromverbraucher? - Kein Problem für die kräftigen SEB-Stromerzeuger, denn genau dafür sind sie konzipiert. Sie drehen Häcksler, Kompressoren, Kreissägen, Kühlaggregate, Mischer, Pumpen und

STROMERZEUGER SEB 7500WD-AVR

sind auch für schwer anlaufende Motoren einsetzbar. Sie versorgen Almhütten, Baustellen und werden oft in Gewerbe-, Landwirtschafts- und Kommunalbetrieben eingesetzt. Für Notstrombetrieb sind sie die am meisten genutzten Geräte.

SEB WD-Modelle sind erhältlich in Leistungen von 7 bis 24 kVA Somit decken sie ein großes Leistungsspektrum für eine Vielzahl von Verbrauchern ab.

SEB 7500WD-AVR

Oft nachgefragtes 400/230 Volt-Rahmengerät zur gewerblichen Nutzung a, Bau, für Serviceeinsätze und Landwirtschaft sowie zur privaten Notstromversorgung.

Mit AVR-Regelung für empfindliche Verbraucher und hoher Schiefastfähigkeit dank überdimensioniertem Generator.

Ausstattung

- Anschlüsse: 1x 230 V Schuko 16 A und 1x 400 V CEE 16A-5p
- Handstart
- Abschaltung: Ölmenge und Überlast
- Synchrongenerator
- AVR-Regelung
- Schutzart IP 23

| TECHNISCHE DATEN | |
|------------------------|-------------------|
| Spannung - Frequenz | 400 / 230/50 V/Hz |
| Maximalleistung 3~400V | 8 kVA |
| Dauerleistung 3~400V | 7.2 kVA |
| Leistung 3~400V kont. | 10 A |
| Maximalleistung 1~230V | 3.8 kVA |
| Dauerleistung 1~230V | 3.4 kVA |
| Leistung 1~230V kont. | 14.4 A |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Drehzahl | 3000 UpM |
| Kühlung | luftgekühlt |
| Motorart | Honda GX 390 |
| Abgasstufe | 5 |
| Motorleistung | 8,2 kW |

STROMERZEUGER SEB 7500WD-AVR

| | |
|--|---------------------|
| Hubraum | 389 cm ³ |
| Zylinder | 1 |
| Tankinhalt | 6.1 l |
| Verbrauch bei 75% Last | 2.8 l/h |
| Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last | 2.2 h |
| Abmessungen LxBxH | 830x510x560 mm |
| Gewicht (ohne Treibstoff) | 91 kg |
| Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG | 97 LWA |
| Schalldruckpegel in 7m | 72 dB(A) |